

INSTALAÇÃO

**NÃO DETETA A CHAVE ELETRÓNICA
DE REDE NOS POSTOS**

A firewall pode bloquear as portas de comunicação, impedindo a deteção da chave eletrónica de rede.

As portas de comunicação que o CYPE utiliza para comunicar com chave eletrónica de rede são a 30333 e 30334.

Para evitar desligar a Firewall pode-se adicionar Excepções na Firewall do Windows. Para isso, siga os passos abaixo descritos:

Estes passos devem ser efetuados no computador onde está instalado o servidor de pastilhas e nos restantes que acederão ao CYPE.

- Aceda ao Painel de controlo > Firewall do Windows > Alterar definições ou Definições avançadas (depende do Windows).
- Selecionar a opção Adicionar porta do separador Excepções ou Regras de entrada e Regras de saída (depende do Windows).
- Indique um nome para a porta do servidor de pastilhas CYPE e introduza o respetivo número de porta. O nome para a porta poderá ser qualquer um, o número da porta é o 30333 no protocolo TCP.
- Crie uma nova exceção para a porta de localização do servidor de pastilhas, da mesma forma o nome para a porta poderá ser qualquer um, sendo o número da porta 30334 no protocolo TCP.